



# EBARA

## エバラ 微細粉塵対策型集塵機

# EJD40F型

## 清・潔・環・境・宣・言

厚生労働省 基発第401号 準拠品

## 最大風量400m<sup>3</sup>/minの大風量

※商用電源 200V/60Hz、フィルタ新品時の風量です。

### ■特長

1. コンプレッサーをユニット内に搭載。  
プレフィルタに付着した粉塵はエアの逆線方式により、自動的に脱塵、フィルタの清掃を容易にしました。
2. インバータ内蔵で、50/60Hz共用方。  
状況に合わせた風量制御による省エネ・高効率化を実現しました。



フィルタユニット

3. フィルタユニット内に溜まった有害粉塵はキャスター付ダストバンカーから簡単に廃棄できます。
4. 厚生労働省其発401号に準拠、高性能なチャコールフィルタ&HEPAフィルタの採用で捕集効率の大きくアップ。  
(0.3μm粒子で99.996%まで除去)安心と安全なクリーン環境の実現を最優先しました。
5. フィルタユニットとファンユニットが分割形で、現場の設置条件にも応じた配置が可能です。

### ■仕様表

項目	仕様
最大処理風量	400m <sup>3</sup> /min※
風量制御方式	インバータ手動風量制御方式
① 1次フィルタ	数量:20個、脱塵方法:エアパルス自動再生方法
② 活性炭フィルタ	活性炭:フェルト状活性炭
③ HEPAフィルタ	ろ過精度:0.3μm×99.996%
④ ファン出力	30KW/200V
⑤ コンプレッサー出力	1.5KW
外形寸法 (最大)	フィルタユニット:1950W×4490L×2030H ファンユニット:1950W×1990L×2030H
	全寸:1950W×6890L×2030H
重量	フィルタユニット:2800kg ファンユニット:910kg



ファンユニット

\* 製品改良のためカタログ内容を一部変更する場合があります。



## 荏原機電株式会社



## 株式会社エニックス 広域営業部

- 本社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 TEL03-5443-6500
  - 大阪営業所 〒566-0042 大阪府摂津市東別府3-1-7 TEL06-6340-8411
  - 中部営業所 〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺天神61 TEL0568-25-3511
- 他、北関東出張所・東北出張所・北陸出張所・九州出張所

- 〒272-0127 千葉県市川市塩浜3-17-21
- TEL047-307-1600 FAX047-307-1601